

鳥取市民会館 照明設備一覧表

平成29年 12月現在

主幹盤	1φ3W/210/105V 60HZ 75KVA x 2系統
調光設備	丸茂電機製 サイリスター調光器 舞台用3kw x 107台 客席用3kw x 2台
調光卓 (上手フロント 調光室)	丸茂電機製 プリティナメガ(常設型) ・60本 x 3段プリセット(180本 x 1段使用可)・サブマスターフェーダ30本 ・マスターフェーダ1本 ・タイムクロス操作パネル1式 ・シーン/チェイス操作パネル1式 ・ワイヤレスコントローラー1式 ・舞台袖操作盤サブマスターフェーダ20本(下手袖) ・制御チャンネル数 1024ch(DMX512 x 2) ・調光制御信号 DMX512/1990 ・パッチ場面数 x 2場面 + 持込卓用1場面 ・メモリーシーン 1000 ・サブマスター 30x99ページ ・チェイス99パターン x 99ステップ ・外部記憶装置マルチメディアドライブ(SDカード・CFカード) JASCO対応 ・持込卓用コネクタボックス DMXIN/OUT 各1系統 (下手袖)
仮設電源	照明用仮設電源盤 上手フロント調光室 1φ3W/ 210/105V 400A 2系統(主幹盤より分岐) 上手袖・下手袖 / 各C型30A 3口 (照明用仮設電源1系統より、音響電源として使用)

設置場所	仕様	機材名	数量	備考
シーリング	1KW8吋平凸	LNC2-250	16台	予備灯体 4台あり (うち2台 CSQ)
	C型20A 16ヶ		8回路	
フロントサイド(上手)	1KW8吋平凸	CSQ	12台	4台3列
	C型20A 12ヶ		6回路	
フロントサイド(下手)	1KW8吋平凸	CSQ	12台	4台3列
	C型20A 12ヶ		6回路	
第1ボーダーライト	150W		72灯	3色(#W/#W/#W) 上中下回路 照明ボタン・かすみ幕付
	C型20A 12ヶ	切替コンセントボックス	6回路	ボーダー切替回路(上下)
	C型20A 12ヶ		4回路	ボーダーコンセント
第1サスペンション	C型20A 36ヶ		12回路	CSQx 9/LNF2-120 x 12

設置場所	仕様	機材名	数量	備考
第2ボーダーライト (2サス)	150W		72灯	3色(#W/#W/#W) 上中下回路 照明ボタン・かすみ幕付 CSQx 8/LNF2-120 x 8
	C型20A 12ヶ	切替コンセントボックス	6回路	ボーダー切替回路(上下)
	C型20A 24ヶ		12回路	ボーダーコンセント
アッパー 水平ライト	200W	UHQ-200W	96灯	4色(#71/#72/#63/#22)上下 照明ボタン・かすみ幕付 (ホルダサイズ`143x143mm)
	C型30A 9ヶ/C型20A 18ヶ	コンセントボックス	9回路	UH用回路(4色で8回路使用)
	C型30A 4ヶ/C型20A 8ヶ	コンセントボックス	4回路	アッパーコンセント
フットライト	60W		96灯	3色(#W/#16/#78) 上下より各3回路 取出使用可
	C型20A 6ヶ		6回路	
ローア 水平ライト	300W	QCL5-300W8L	56灯	4色(#72/#59/#22/#40) (ホルダサイズ`243x243mm)
ローホリ用コンセント	C型30A 6ヶ		6回路	LH用回路(3色)
フロアコンセント (舞台奥)	C型30A 4ヶ		2回路	LH用回路(4色使用の場合)
フロアコンセント (舞台上手奥)	C型30A 2ヶ		2回路	
フロアコンセント (上下袖)	C型30A 16ヶ		8回路	上下同回路
フロアコンセント (上手花道)	C型30A 2ヶ		2回路	
フロアコンセント (下手花道)	C型30A 2ヶ		2回路	
センタールーム	2kwクセノンピン	ウシオ2008SR	2台	